



Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dụng sản phẩm của chúng tôi

**HỒNNG DẨN SỔDƯNG MẦY FAX GIẤY THỒNNG**  
**PANASONIC HIỂN THỒ SỎGOỈ NỂN**  
**KX-FP218E**

**KHUYỂN CẨD** : Nểmầỵ fax hoẩt nểnng ỏn nểnh , trầnh trồnng hỏp “**KỂT GIẤY**” vầ hỏ “**NỂ ỈN**”, cỏng ty chừng tỏ xỏn trầnh trồnng bầ nển quyừkhẩh hầng nhỏ sỏu :

- Mầỵ fax khỏng nển nểt trong mỗ trồnng bủi vầ ỏn ỏt
  - Film khỏng nển tầ sỏdừng lầ (quầ quầnhểi lầ)
  - Nguồn nển phầ ỏn nểnh
  - Giấỵ dừng nểcopy hay gỏu fax phầ sắch, khỏng dừng giấỵ nểqủa sỏdừng hoẩ giấỵ nểtầỵ xỏu
- Tỏ nểgỏt 8 giấỵ/1 trầng tầ liể tỳthỏuẩ vầ nểnng trỳền củ mầỵ nển.
  - Lỏ nểt 28 trầng khi hể giấỵ & film mể.
  - Film ỉn nểt khỏng 100 trầng A4 . ( Chừyủfilm theo mầỵ chển khỏng 20 trầng A4 )
  - Gỏ cừng 1 nỏ dừng nển 20 nểi khẩ nhầ.
  - Hiển thồ nểt sỏgoỉ nển.
  - Khẩ nểgiấỵ tỏ nể 30 Trầng A4.

**I. CẦH CẨ NỂ NẮ NẮ / THẦNG / NẮM / GIỒ PHỪ**

- Nhẩn phứm “MENU”, nhẩn phứm “#01”, mầ hỡnh xỏu hiể chỏ “ Set Date & Time “.
  - Nhẩn phứm “Set”
  - Nhẩp thầng, nắ vầ nển .  
Thầng tỏ01 nển 12 .  
Nắ tỏ01 nển 31 .  
Nển lầ2 sỏcủ củ nển .
  - Nhẩn phứm “Set” .  
Nhẩp giồ tỏ00 -> 12 .  
Nhẩp phừ tỏ00 -> 60.  
Sỏ nểnhẩn phứm “\*” nểchỏn AM hoẩ PM .
- Vỉ dừ:** \* Nắ 13 thầng 02 nển 2004 thì nhẩp 02 : 13 : 04 .  
 \* 3 giồ8 phừ thì nhẩp “ 03 : 08 rồ nhẩn phứm \* nểchỏn AM ( Nể 03 giồ8 phừ chểi thì chỏn PM .)
- Nhẩn phứm “ SET” nểlỏ phầ cẩ nểt.
  - Nhẩn phứm “ MENU “ nểthỏuẩ khỏ chồng trồh.

**II. NẮP TỂ CỎNG TỠ**

- Nhẩn phứm “ MENU” rồ nhẩn phứm “ # 0 2“, mầ hỡnh xỏu hiể chỏ “ Your Logo “.
- Nhẩn phứm “ SET”
- Nhẩp tể Cỏng ty vầ .( Bầng cầnh nhẩn cầ phứm sỏvủ cầ kỳtỏi tồng ỏng ghi trầ mỗ phứm sỏ)
- Nhẩn phứm “SET” nểlỏ phầ cẩ nểt.
- Nhẩn phứm “ MENU “ nểthỏuẩ khỏ chồng trồh.

### III. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY

- Nhấn phím “ MENU “ rồi nhấn “ # 03”, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.
- Nhấn phím “ SET “ .
- Nhập số Fax của Công ty .( Bằng cách nhấn các phím số tương ứng phím )
- Nhấn phím “ SET “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ MENU “ để thoát khỏi chương trình.

### IV. LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỒ BẢNG (50 số)

- Nhấn phím “MENU” nếu khi màn hình hiện chữ “PHONE BOOK SET” .
- Nhấn phím “\*” .
- Nhập tên công ty (tối đa 16 ký tự), bằng cách nhấn các phím số tương ứng ghi trên mỗi phím số
- Nhấn phím “SET” .
- Nhập số điện thoại . (tối đa 24 ký tự), Bằng cách nhấn các phím số tương ứng phím .
- Nhấn phím “SET” .
- Nhấn “MENU” thoát khỏi chương trình .

### V. SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬP VÀ ĐỒ BẢNG

- Nhấn phím Navigator “ ▶ ”.
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - “ cho nếu khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần chỉnh sửa.
- Nhấn phím “MENU” .
- Nhấn phím “\*” để sửa lại tên công ty nhập, bằng cách nhấn các phím số tương ứng ghi trên mỗi phím số  
    Nếu từ ký tự kế tiếp, nhấn phím Navigator ▶  
    Nếu lưu lại ký tự đã ghi, nhấn phím Navigator ◀  
    Nếu xóa tổng ký tự mỗi, nhấn phím “STOP”.
- Nhấn phím “SET” để lưu lại số Fax của công ty cần chỉnh sửa.
- Nhấn “MENU” thoát khỏi chương trình .

### VI. XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬP VÀ ĐỒ BẢNG

( Lưu tối đa 100 số điện thoại )

- Nhấn phím [PHONEBOOK]
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - “ cho nếu khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần xóa
- Nhấn phím “MENU” .
- Nhấn phím “#” để xóa .
- Nhấn phím “SET” .
- Nhấn “MENU” thoát khỏi chương trình .

### VII. GOI SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬP TRONG ĐỒ BẢNG

- Nhấn phím [PHONEBOOK]
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - “ cho nếu khi màn hình xuất hiện số cần gọi
- Nhấn tay nghe .

### VIII. GOI LẠI TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI NẾU

( Lưu tối đa 30 số gọi nếu )

- Nhấn phím “CALLER ID”
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - “ cho nếu khi màn hình xuất hiện số cần gọi .
- Nhấn tay nghe .

## **IX. CHANH SỔA SOÁNIEÑ THOAI GOI NEN NEAGOI LAI**

- Nhấn phím “CALLER ID”
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - ” cho nên khi màn hình xuất hiện tên .
- Nhấn phím “CALLER ID”
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - ” cho nên khi màn hình xuất hiện số của chanh sôa .
- Chanh sôa soá.  
Ni tòi kyütöi keátiep, nhấn phím Navigator ▶
- Ni luá lai kyütöi ñaoghi, nhấn phím Navigator ◀
- Ñeáxoá töng kyütöi moá, nhấn phím “STOP”.
- Nhấn tay nghe .

## **X. LÖU SOÁNIEÑ THOAI GOI NEN VAØ BOÑHÖU**

- Nhấn phím “CALLER ID”
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - ” cho nên khi màn hình xuất hiện số của löu .
- Nhấn phím “MENU” .
- Nhấp tên vaø neá cañ ( Toá ña 16 kí töi ) . Bànng cañh nhấn cañ phím soá vôu cañ kyütöi töông öng ghi trên mã phím soá.
- Nhấn phím “SET” 2 lần.
- Nhấn “MENU” thoát khỏi chöng trình .

## **XI. XOAUSOÁNIEÑ THOAI GOI NEN**

- 1) **Xoaútaá cañ cañ soá hiñ ñeá**
  - Nhấn “MENU” ñeá khi màn hình hiñ “CALLER SETUP”.
  - Nhấn 3 lần phím “SET”. Nhấn “STOP”.
- 2) **Xoaütöng soá fax hiñ ñeá**
  - Nhấn “ CALLER ID” . Dung “+” hay “-” ñeá tìm soá fax hiñ ñeá.
  - Nhấn “◀”. Nhấn phím “SET”.
  - Nhấn “STOP” thoát khỏi chöng trình .

## **XII. GÖUFAX NHAN CÔNG (BANG TAY)**

- Ñaé taé lieñ mã up xuoáng
- Nhấn tay nghe.
- Nhấn số fax cañ göü
- Khi nghe tín hiñ Fax nhấn phím “FAX START” Gañ tay nghe xuoáng .

## **XIII. GÖUFAX BANG SOÁ LÖU TRONG BOÑHÖU**

- Ñaé taé lieñ mã up xuoáng
- Choñ soá Fax  
Nhấn “▶” , sau ñoñ nhấn phím “+” hay “-” ñeá khi màn hình hiñ thò soá cañ göü
- Nhấn “FAX /START”

## **XIV. LÖU SOÁ FAX VAØ BOÑHÖU QUANG BAI (toá ña 20 ña chá)**

- \* **Löu soá vaø boñhögöü Quang Bàu**
- Nhấn phím “ MENU “, ñeá khi màn hình hiñ thò “ Broadcast Set” .
- Nhấn phím “#”
- Nhấn phím “ + ” hoặc “ - ” cho nên khi màn hình xuất hiện số mong muoá .
- Nhấn phím “SET” 2 lần .

\* Theán soá vaø boán hòu gôí Quáng Bàù

- Nhaán “Phone Book” , sau ñoù nhaán phím “+” hay “-” ñeán khi maøn hình hieán thò “Broadcast”

- Nhaán phím “MENU”

- Nhaán phím “\*” .

- Nhaán phím “ + ” hoaë “ - “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieán soá caàn theán vaø .

- Nhaán phím “SET” .

- Nhaán phím “STOP” thoát khoâi chöông trình .

\* Xoá soá trong boán hòu gôí Quáng Bàù

- Nhaán “Phonebook” .

- Nhaán phím “+” hoaë “-” ñeán khi maøn hình hieán thò “Broadcast”

- Nhaán phím “MENU” .

- Nhaán “ # “

- Nhaán phím “+” hoaë “-” ñeán khi maøn hình hieán thò soá caàn xoá .

- Nhaán phím “ SET” .

- Nhaán phím “STOP” thoát khoâi chöông trình .

## **XV. GÖÛ FAX CUNG 1 NỘI DUNG ÑEÁN NHIỀU ÑÒA CHẾ ( GÖÛ QUÁNG BÀÙ)**

- Ñeán taøi lieäu up maø xuaát .

- Nhaán phím “+” hoaë “-” ñeán chöõn soá fax ñeán caàn thieát

- Nhaán phím “Broadcast”

- Nhaán phím “FAX/START”

## **XVI. CAÙ CHEÁÑOÄNHAÁN FAX**

\* Cheáñoächæ nhaán Fax

-Nhaán phím “Auto Answer “ cho ñeøn saùng leán vaø maøn hình hieán thò “FAX ONLY MODE”

\* CheáñoäTel/Fax

Ôû cheáñoänaøy khi coù cuoä goi ñeán ( laø cuoä thoái) thì maøy fax seõ ñoächuoäng, ñeán laø tín hieäu fax thì maøy fax seõ khoäng ñoächuoäng vaø töi ñoäng nhaán fax maø khoäng ñoächuoäng.

\* CheáñoäTAM/FAX

Ôû cheáñoänaøy maøy fax ñeán laø tín hieäu thoái thì maøy seõ chuyeán sang chöõ naäng ghi âm Ñeán laø tín hieäu thoái thì maøy seõ töi ñoäng nhaán bieát vaø töi nhaán fax

\* Cheáñoäñieán thoái

-Nhaán phím “Auto Answer” ñeán khi maøn hình hieán thò “TEL MODE”

\* Caù ñeán soá hoä chuoäng ôû cheáñoänhaán Fax töi ñoäng (Fax only mode)

Nhaán “Menu #06”, sau ñoù nhaán phím “ Fax Start”

Nhaán phím “+” hay “-” choiñ soá hoä chuoäng (Toá ñe 4 hoä )

Nhaán Phím “Fax Start “ löu phaán læp trình .

Nhaán “Stop” thoát khoâi chöông trình .

## **XVII. TÖÛ CHOÁI NHAÁN FAX TÖÛ CAÙ SOÁ FAX KHOÄNG HIEÁN THÔNG TIN SOÁ GÖÛ ÑEÁN HOAË CAÙ SOÁ FAX ÑAÛ BÒ CAM NHAÁN**

Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.

1. Môû cheáñoätöõ choá nhaán Fax

-Nhaán “MENU” ñeán khi maøn hình hieán thò “Junk Fax Prohibitor”. Nhaán “▶”.

-Nhaán “+” hay “-” ñeán chöõn “On”. Nhaán “ SET”.

-Nhaán “ MENU”.

2. Lôu soámuoán caán ( Tôđanh saùh hiên thò soágoi ñeán ) toá ña 10 soá .
  - Nhấn “MENU” ñeán khi màn hình hiên thò “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “▶” ñeán khi màn hình hiên thò “Junk List Set”. Nhấn “SET”.
  - Nhấn “+” hay “-“ ñeátim soáfax caán lôu .
  - Nhấn phím “SET”. (Neá muoán lôu theâm thöc hiên lai bööü 2 & 3)
  - Nhấn phím “STOP” thoát khoá lap trình .
3. Huyüboüsoáfax (hiên ñeán) bö caán.
  - Nhấn “MENU” ñeán khi màn hình hiên thò “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “▶” ñeán khi hiên “Junk List Disp”.
  - Nhấn “SET”.
  - Nhấn phím “+” hay “-“ ñeátim soáfax caán huyüboü
  - Nhấn “◀”.
  - Nhấn phím “SET”.
  - Nhấn phím “STOP” 2 laàn.

### **XVIII. COPY TAÏ LIEÛ**

( Copy toá ña 30 baâm )

- Ñeá taï lieü up mãe xuoáng ( Toá ña 10 trang )
- Nhấn phím “Copy”
- Nhấp vào soábaâm caán copy, nhấn “+” hay “-“ ñeáchoñ tæleáphoàng to thu nhuü( 72% ñeán 200%)
- Nhấn phím “Start” mãy seötöitieán haanh copy taï lieü .

### **XXI. CAÛH IN RA TÔÛTHÔNG BAÛ GÔÛ FAX**

- Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
- \* In ra tờ thông báo sau khi gửi fax
- Nhấn phím “# 04”, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report” ( In ra tờ thông báo sau khi gửi fax ) .
- Nhấn phím Navigator “+” hoặc “-“ để chọn “Error / On / OFF”
  - Error : khi nào bạn gửi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
  - ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gửi fax
  - OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gửi fax đi
- \*In ra tờ thông báo sau 30 cuộc gửi hay nhận fax
- Nhấn phím “# 22”, ( In ra tờ thông báo sau khi gửi fax )
- Nhấn phím Navigator “+” hoặc “-“ để chọn “ On / OFF”
  - ON : In ra bảng thông báo
  - OFF : không in ra baêng thông baù.

### **XXII. ÑIEÛ CHANH KÍCH THÖÛC NHAÛN**

- Nhấn “Menu” sau ñoànhaán # 36
- Nhấn “+” hay “-“ ñeáñieü chanh kích thöüc nhaån (72%, 86%, 92%, 100%)

### **XXIV. GÔÛ FAX ÑINH THÔÛ**

- Nhấn phím “Menu” #23
- Nhấn phím “+” hay “-“ ñeáchoñ “on” hay “off”
- Neá choñ “on”
- Khi gôü fax, taï lieü up xuoáng

- Nhấn phím “Menu #25”
- Nhấn phím “1” để chọn “On”, nhấn “Set”
- Nhấn số fax cần gọi, nhấn “Set”
- Nhấn thời gian (thời gian hẹn) cần gọi fax
- Nhấn phím “Set” để lưu.
- Nhấn phím “Menu” để thoát.

## **XXV. CHẾ NHỎ ÂM**

- Thời gian tối đa của bản tin là 60 giây (mã nhớ của nhà sản xuất là 16 giây)

### **1. Ghi âm lời nhắc**

- Nhấn phím “Greeting REC”
- Nhấn phím “set” sau khi nghe tiếng Beep dài rồi lời nhắc vang ra
- Nhấn phím “stop” để kết thúc

### **2. Nghe lại lời chào**

- Nhấn phím “Greeting check”
- Nhấn phím “Earse” để xóa khi muốn ghi âm lại lời chào.

### **3. Nghe lại, xóa bản tin nhắc vang ra**

Nhấn phím “Playback” để nghe lại lời nhắc

Để nghe lời nhắc nhấn phím “Earse” để xóa hay nhấn phím “Earse” sau khi nhấn phím “set” để xóa tất cả các bản tin trong bộ nhớ

### **4. Chế độ nâng ghi âm**

Bản có thể tự thu tiếng chính mình hay gõ phím vào máy

Nhấn phím “Memo” sau tiếng beep dài máy sẽ tự ghi âm tất cả các tiếng nói bên ngoài (tối đa 3 phút)

## **XXV. RESET LẠI CHỖ ĐẶT TRÌNH**

Nhấn phím “Menu” # 80

Nhấn phím “1” chọn “Yes”

Nhấn phím “set” 2 lần

**Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi**

- **Công ty Cổ phần Viễn thông Nam Long** : .....

- **Trung tâm bảo hành** : **39955880 – 092 888 2345**